

## Регистрационные данные для регистрации/перерегистрации ККТ "ОРИОН-100Ф"

ПОЛЕ №1	ПОЛЕ №2	ПОЛЕ №3	
Наименование организации	Наименование пользователя	Наименование пользователя	11048
ИНН организации	0000000000	0000000000	11018
Регистрационный номер ККТ	0000000000000000	0000000000000000	11037
Адрес расчетов	Адрес расчётов	Адрес расчётов	11009
Место расчетов	Место расчётов	Место расчётов	11187
Фамилия администратора	Должн. и фамилия администратора	Должн. и фамилия администратора	1021
ИНН администратора	0000000000	0000000000	1203
Наименование ОФД	Наименование ОФД	Наименование ОФД	11046
ИНН ОФД	0000000000	0000000000	11017
Сайт ФНС	www.nalog.ru	www.nalog.ru	11060
Эл. адрес отправителя	test@test.ru	test@test.ru	11117
Тип налогообложения (до 6) ОСН	Нет	0	110621
УСН ДОХОД	Нет	0	110622
УСН ДОХОД -РАСХОД	Нет	0	110623
ЕНВД	Нет	0	110624
ЕСН	Нет	0	110625
ПАТЕНТ	Нет	0	110626
Тип регистрации ККТ	Регистрация	0	5
Причины перерегистрации	Нет	0	1101
Режим работы ККТ	Передача_данных	1	112101
ККТ для услуг	Нет	0	112102
Подакцизные товары	Нет	0	112103
Шифрование	Нет	0	112104

## Параметры настройки передачи данных для ККТ в "режиме передачи данных"

Настройки ОФД			
Адрес сервера ОФД	test.ru	test.ru	30
Порт ОФД	1	1	31
Настройки GPRS модема			
GPRS APN	internet	internet	32
GPRS логин	gdata	gdata	33

GPRS пароль	gdata	gdata	34
Метод аутентификации	2	2	35
Настройки Wi-Fi			
WI-FI BSSID	test	test	38
WI-FI PASSWORD	test	test	39
WI-FI метод шифрования	0	0	40
WI-FI IP	000.000.000.000	000.000.000.000	41
WI-FI Netmask	000.000.000.000	000.000.000.000	42
WI-FI Gateway	000.000.000.000	000.000.000.000	43
WI-FI DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	44
Таймер ФН	20	20	36
Таймер С!	1	1	37
Длина блока передачи данных	1024	1024	48
Работа в системе ЕГАИС			
Порт УТМ	8080	8080	46
IP адрес УТМ	000.000.000.000	000.000.000.000	45
КПП	000000000	000000000	47
Общие настройки настройки ККТ			
Заголовок чека	*****Добро пожаловать!*****	*****Добро пожаловать!*****	10
Кассиры			
Фамилия кассира 1	Должность и фамилия кассира 1	Должность и фамилия кассира 1	12
Инд кассира 1	000000000000	000000000000	18
Фамилия кассира 2	Должность и фамилия кассира 2	Должность и фамилия кассира 2	14
Инд кассира 2	000000000000	000000000000	19
Пароли доступа			
Кассир 1	000000	000000	13
Кассир 2	000000	000000	15
Администратор	000000	000000	17
Скидки/наценки			
Скидка 1	0,00	0,00	2211
Скидка 2	0,00	0,00	2212
Скидка 3	0,00	0,00	2213

Наценка 1	0,00	0,00	2221
Наценка 2	0,00	0,00	2222
Наценка 3	0,00	0,00	2223
Параметры отдела 1			
Наименование отдела 1	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1	2112
Блокировка отдела 1	Нет	0	2113
№ НДС отдела 1	Без НДС	0	2114
Фиксированная цена отдела 1		0,00	2115
Параметры отдела 2			
Наименование отдела 2	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 2	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 2	2122
Блокировка отдела 2	Нет	0	2123
№ НДС отдела 2	Без НДС	0	2124
Фиксированная цена отдела 2		0,00	2125
Параметры отдела 3			
Наименование отдела 3	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 3	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 3	2132
Блокировка отдела 3	Нет	0	2133
№ НДС отдела 3	Без НДС	0	2134
Фиксированная цена отдела 3		0,00	2135
Параметры отдела 4			
Наименование отдела 4	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 4	ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 4	2142
Блокировка отдела 4	Нет	0	2143
№ НДС отдела 4	Без НДС	0	2144
Фиксированная цена отдела 4		0,00	2145
Общие настройки			
Разрядность ввода	7	7	2511
Ведение эл. журнала	Выключен	0	2512
Упрощенный ЕГАИС (без PLU)	Нет	0	2514
Размер шрифта	По умолчанию	0	2515
Окончание чека	*****Приходите снова!*****	*****Приходите снова!*****	11
Серийный номер ККТ	000000000000	000000000000	1013
Формат передачи ОФД	версия 1.0 (2016)		2 2513

Таблица 2. Цифровое значение опций:

Вид настройки	Текст	Значение
	ДА	1
	НЕТ	0
Тип налогообложения	ОСН (110621)	0/1 (не выбрано/выбрано)
	УСН ДОХОД (110622)	0/1 (не выбрано/выбрано)
	УСН ДОХОД –РАСХОД (110623)	0/1 (не выбрано/выбрано)
	ЕНВД (110624)	0/1 (не выбрано/выбрано)
	ЕСН (110625)	0/1 (не выбрано/выбрано)
	ПАТЕНТ (110626)	0/ 1(не выбрано/выбрано)
Ведение эл. журнала (2512)	Выключено	0
	Включен сокращенный	1
	Включен полный	2
Размер шрифта (2515)	по умолчанию	0
	увеличенный	1
Номер НДС (2114, 2124, 2134, 2144)	Без НДС	0
	НДС 18%	1
	НДС 10%	2
	НДС 0%	3
	НДС 10/110%	4
	НДС 18/118%	5
Режим работы ККТ (112101)	Передача_данных	1
	Автономный_режим	0
Тип регистрации ККТ (5)	Регистрация	0
	Перерегистрация	1
Причины перерегистрации (1101)	ЗАМЕНА ФН	0
	ЗАМЕНА ОФД	1
	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ	2
	ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ККТ	3

Формат CSV файла:

Файл формируется из значений полей столбца 3 и 4. Значения параметров заключаются в “ ”. Каждая строка заканчивается признаком перехода на новую строку. Столбец 3 содержит значение параметра, столбец 4 – числовой идентификатор параметра (фиксированное число)

Столбец 3 содержит либо текстовое значение, либо цифровое. Значения полей с множественным выбором кодируются согласно Таблице 2.

Поле формат передачи данных – фиксировано до включения протокола 1.05 Поле идентификатор версии - фиксировано

Файл с настройками сохраняется с именем вида **XXXXXXXXXXXXX.csv**, где XXXXXXXXXXXXX - серийный номер ККТ. Для преобразования файла XXXXXXXXXXXXX.csv в файлы config.dat и registr.dat и записи их на флэш диск запустите из командной строки [OrionConfigMaster.exe](#) с параметрами:

***OrionConfigMaster имя\_файла\_csv путь\_для\_файлов\_dat.***

Например, при выполнении команды

**OrionConfigMaster 021722000041.csv e:**

параметры регистрации и настройки для ККТ с заводским номером 021722000041 (файлы config.dat и registr.dat) будут записаны на флэш диск E: (полные пути E:\OrionConfigMaster\021722000041\config.dat и E:\OrionConfigMaster\021722000041\registr.dat):

Для переноса настроек из файлов в ККТ воспользуйтесь прилагаемым переходником для подключения флэш-накопителя к ККТ и выполните операции инициализации настроек (режим 7 подрежим 8) и регистрационных данных (режим 7 подрежим 11)